

Изменения, вносимые в **Порядок отдачи и регистрации стандартных документируемых диспетчерских команд, распоряжений, разрешений и сообщений, используемых диспетчерским персоналом АО «СО ЕЭС» и его филиалов при управлении режимами работы объектов генерации участников оптового рынка и внешними перетоками в части уточнения порядка изменения планового задания ГЭС**

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
5.2.	<p>5.2. Вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности Оперативное вторичное регулирование осуществляется по командам диспетчера соответствующего диспетчерского центра. Командами вторичного регулирования являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ все команды диспетчера по изменению активной мощности ГЭС (ГАЭС) по внешней инициативе по отношению к плановым графикам генерации; ○ команды на регулирование частоты и перетоков активной мощности из числа входящих в <i>Перечень СДК</i>. <p>В отношении команд вторичного регулирования всегда регистрируется внешняя инициатива за исключением команды <i><АРЧМ выведено></i>, для которой присваивается атрибут инициативы <i><ИН></i>.</p> <p>При отдаче команд на регулирование частоты или перетоков активной мощности диспетчер должен задать уставки по частоте или активной мощности исходя из режимных условий. Уставки задаются голосом и регистрируются в аудиозаписи оперативных переговоров.</p> <p>Для команд <i><АРЧМ введено. Регулируете переток></i>, <i><АРЧМ введено. Регулируете частоту></i> и <i><АРЧМ выведено></i> временем окончания исполнения команды является время, к которому система АРЧМ должна быть введена/выведена в работу/из работы.</p>	<p>5.2. Вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности Оперативное вторичное регулирование осуществляется по командам диспетчера соответствующего диспетчерского центра. Командами вторичного регулирования являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ все команды диспетчера по изменению активной мощности ГЭС (ГАЭС) по внешней инициативе по отношению к плановым графикам генерации; ○ команды на регулирование частоты и перетоков активной мощности из числа входящих в <i>Перечень СДК</i>. <p>В отношении команд вторичного регулирования всегда регистрируется внешняя инициатива за исключением команды <i><АРЧМ выведено></i>, для которой присваивается атрибут инициативы <i><ИН></i>.</p> <p>При отдаче команд на регулирование частоты или перетоков активной мощности диспетчер должен задать уставки по частоте или активной мощности исходя из режимных условий. Уставки задаются голосом и регистрируются в аудиозаписи оперативных переговоров.</p> <p>При управлении ГЭС от ЦС (ЦКС) АРЧМ изменение мощности должно осуществляться в соответствии с заданием вторичной мощности от ЦС (ЦКС) АРЧМ относительно задания плановой мощности ГЭС в пределах имеющихся резервов вторичного регулирования на ГА, подключенных к ГРАМ (ГРАРМ). Задание плановой мощности ГЭС в ГРАМ (ГРАРМ) должно соответствовать значению планового диспетчерского</p>

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
		<p>графика. В случае необходимости изменение задания плановой мощности ГЭС в ГРАМ (ГРАРМ) может осуществляться по команде диспетчера исходя из режимных условий. В этом случае изменения задаются голосом и регистрируются в аудиозаписи оперативных переговоров, фиксация СДК не требуется.</p> <p>Для команд <i><АРЧМ введено. Регулируете переток></i>, <i><АРЧМ введено. Регулируете частоту></i> и <i><АРЧМ выведено></i> временем окончания исполнения команды является время, к которому система АРЧМ должна быть введена/выведена в работу/из работы.</p>