

Изменения, вносимые в **Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям**, связанные с функционированием на оптовом рынке мобильных (передвижных) генерирующих объектов.

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
8.4	Добавить пункт.	<p><b>8.4. Порядок определения готовности ежедневно включаемого мобильного генерирующего оборудования в период с 01.04.2017 по 31.12.2017</b></p> <p>В отношении мобильного генерирующего оборудования, для которого по результатам проведения расчетов ВСВГО предусмотрено ежедневное включение и отключение ЕГО, участник оптового рынка имеет право направлять СО долгосрочные (на период не менее семи суток, но не более одного месяца) уведомления (официальные письма) о заявленном режиме работы генерирующего оборудования по условиям минимизации расхода топлива и (или) моторесурса.</p> <p>При снижении объема фактического производства электроэнергии в пределах заявленного режима работы от заданного плановым или уточненным диспетчерским графиком (с учетом запрошенного участником рынка и согласованного СО снижения) и одновременном выполнении условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в период действия указанных уведомлений о заявленном режиме работы;</li> <li>2) по результатам расчета ВСВГО предусмотрено нахождение мобильного генерирующего оборудования во включенном состоянии не менее трех часов подряд (от часа включения в сеть до часа отключения от сети) в течение операционных суток;</li> <li>3) в случае допустимости такого отклонения по режиму работы энергорайона;</li> </ol> <p>допускается краткосрочный останов единиц генерирующего оборудования в холодный резерв, подлежащий учету без изменения включенной мощности, при этом величина <math>N_{уст,h}^{j,изм}</math> не регистрируется.</p>